

Логотип начального загрузчика

Пример файла с логотипом «**MAG***», «**AuraHD**» (в архиве логотип и скрипт для установки с USB):

[logo_mag.bmp](#) [logo_mag_new.zip](#)

[logo_aura.bmp](#) [logo_aura_new.zip](#)

Подготовка логотипа

Форматы файла:

MAG-200	bmp	8Bit (max.res. 720×576)	16Bit 565RGB (max.res. 720×576)	24Bit 888RGB (max.res. 720×576)	max.size gzip 48KB	
MAG-250/254	bmp		16Bit 565RGB (max.res. 720×576)	24Bit 888RGB (max.res. 720×576)	max.size gzip 64KB	
MAG-256	bmp			24Bit 888RGB (max.res. 1280×720)	max.size gzip 256KB	
MAG-3xx	bmp			24Bit 888RGB (max.res. 720×576)	max.size gzip 256KB	
MAG-4xx	bmp			24Bit 888RGB (supported 1920×1080 only)	max.size gsip 512KB	Attention! BITMAPV4HEADER - unsupported
MAG-52x	bmp			24Bit 888RGB (supported 1920×1080 only)	max.size gsip 512KB	Attention! BITMAPV4HEADER - unsupported
MAG-54x	bmp			24Bit 888RGB (supported 1920×1080 only)	max.size gsip 512KB	Attention! BITMAPV4HEADER - unsupported

Размер файла устанавливаемого в приставку не должен превышать максимального значения (max.size gzip) указанного в таблице!

Файл необходимо сжать архиватором [W^gzip](#).

OS Linux:

```
gzip -S .gz logo.bmp
```

OS MS Windows:

Для сжатия в архив *gzip*, для OS Windows, можно воспользоваться программой-архиватором [7-](#)

Zip

Установка логотипа с USB-накопителя

Из меню System Recovery Utility

Внимание! начиная с модели STB MAG-256 реализована возможность установки логотипа с USB из меню "System Recovery Utility". «Upgrade Tools» ⇒ «Set Logotype» ⇒ «Using USB». Архив с логотипом logo.bmp.gz должен быть расположен на USB-накопителе, в каталоге *mag256*

Вручную через SSH

Используются два файла:

1. Ваш логотип.
2. Скрипт установки логотипа
 1. [update_logo-200.sh.zip](#)
 2. [update_logo-250.sh.zip](#)
 3. [update_logo-256.sh.zip](#)

Файл скрипта установки логотипа и примеры логотипов запакованы архиватором **zip**.

1. Отредактировать, при необходимости, файл `update_logo.sh`. Установить в конце файла координаты левого верхнего угла в котором должен начинаться логотип. А также цвет фона и цвет текста. Если координаты (0,0), то будет выполняться центрирование;
2. Скопировать на USB-накопитель, в каталог (например: `logotype`) файлы: `update_logo.sh` и `logo.bmp.gz`;
3. Подключить USB-накопитель к STB;
4. Подключиться к STB через `ssh`;
5. Перейти в каталог `/media/USB-.../logotype`;

```
cd /media/USB-.../logotype
```

6. Запустить на выполнение скрипт;

```
sh update_logo.sh
```

7. Дождаться окончания выполнения;
8. Перезагрузить STB.

From:
<https://docs.infomir.com.ua/> -



Permanent link:
https://docs.infomir.com.ua/doku.php?id=stb_webkit:faq:logo_bootloader_mag200_250

Last update: **2025/12/01 17:31**