Пример файла с логотипом **«MAG*»**, **«AuraHD»** (в архиве логотип и скрипт для установки с USB):

logo_mag.bmp logo_mag_new.zip

logo_aura.bmp logo_aura_new.zip

Подготовка логотипа

Форматы файла:

2025/03/14 13:24

MAG-200	bmp	8Bit (max.res. 720×576)	16Bit 565RGB (max.res. 720×576)	24Bit 888RGB (max.res. 720×576)	max.size gzip 48KB	
MAG-250/254	bmp		16Bit 565RGB (max.res. 720×576)	24Bit 888RGB (max.res. 720×576)	max.size gzip 64KB	
MAG-256	bmp			24Bit 888RGB (max.res. 1280×720)	max.size gzip 256KB	
MAG-3xx	bmp			24Bit 888RGB (max.res. 720×576)	max.size gzip 256KB	
MAG-4xx	bmp			24Bit 888RGB (supported 1920×1080 only)	max.size gsip 512KB	Attention! BITMAPV4HEADER - unsupported
MAG-52x	bmp			24Bit 888RGB (supported 1920×1080 only)	max.size gsip 512KB	Attention! BITMAPV4HEADER - unsupported

Размер файла устанавливаемого в приставку не должен превышать максимального значения (max.size gzip) указанного в таблице!

Файл необходимо сжать архиватором **Wgzip**.

OS Linux:

gzip -S .gz logo.bmp

OS MS Windows:

Для сжатия в архив *gzip*, для OS Windows, можно воспользоваться программой-архиватором 7-Zip Last update: 2022/02/03 stb_webkit:faq:logo_bootloader_mag200_250 http://docs.infomir.com.ua/doku.php?id=stb_webkit:faq:logo_bootloader_mag200_250 11:34

Установка логотипа с USB-накопителя

Из меню System Recovery Utility

Внимание! начиная с модели STB MAG-256 реализована возможность установки логотипа с USB из меню "System Recovery Utility". «Upgrade Tools» \Rightarrow «Set Logotype» \Rightarrow «Using USB». Архив с логотипом logo.bmp.gz должен быть расположен на USB-накопителе, в каталоге mag256

Вручную через SSH

Используются два файла:

- 1. Ваш логотип.
- 2. Скрипт установки логотипа
 - 1. update_logo-200.sh.zip
 - 2. update_logo-250.sh.zip
 - 3. update_logo-256.sh.zip

Файл скрипта установки логотипа и примеры логотипов запакованы архиватором zip.

1. Отредактировать, при необходимости, файл update_logo.sh. Установить в конце файла координаты левого верхнего угла в котором должен начинаться логотип. А также цвет фона и цвет текста. Если координаты (0,0), то будет выполняться центрирование;

2. Скопировать на USB-накопитель, в каталог (например: logotype) файлы: update_logo.sh и logo.bmp.gz;

- 3. Подключить USB-накопитель к STB;
- 4. Подключиться к STB через ssh;
- 5. Перейти в каталог /media/USB-..../logotype;
- cd /media/USB-.../logotype
- 6. Запустить на выполнение скрипт;
- sh update_logo.sh
- 7. Дождаться окончания выполнения;
- **8.** Перезагрузить STB.

From: http://docs.infomir.com.ua/ -

Permanent link: http://docs.infomir.com.ua/doku.php?id=stb_webkit:faq:logo_bootloader_mag200_250

Last update: 2022/02/03 11:34



3/3